


**Quick User Guide
piSignage Client**




1. Connessione del PiSignage ad una rete

Per caricare i contenuti ed organizzare le playlist, l'unico modo è connettersi al PiSignage Client tramite Web Browser, ma il dispositivo deve essere connesso ad una rete (preferibilmente anche ad Internet). Il modo più pratico è connettere il PiSignage ad una rete WiFi, sfruttando l'antenna WiFi integrata. In alternativa, è possibile connettersi anche tramite la LAN, e in questo caso passare direttamente al punto 2.


Collega il PiSignage Client allo schermo e ad una tastiera USB, e accendi il dispositivo fornendo corrente all'alimentatore in dotazione. Dopo l'avvio, lo schermo visualizzerà un ID e altri dati.




A questo punto dovremo premere il tasto "F6" per eseguire l'utilità di configurazione di rete. Scegliere la voce numero 2, "WiFi Config".



Scegliere il Paese dove si sta utilizzando il piSignage, questo aiuterà a configurare le frequenze base per agganciare il giusto segnale WiFi.




Scrivi il nome della rete WiFi a cui vuoi connetterti e premi "OK". Per spostarsi sui tasti di scelta è sufficiente premere il tasto "TAB" della tastiera. Se non si conosce il nome della rete WiFi, chiedete al vostro tecnico di fiducia o al gestore della linea internet.




A questo punto, inserisci la password della rete WiFi che avete scritto in precedenza, stando attenti a rispettare ogni carattere, compreso MAIUSCOLE e minuscole.




Dopodiché, generalmente si sceglie "No" per indicare che la rete alla quale ci stiamo connettendo non è nascosta. Altrimenti, scegliere "Yes".



La configurazione della rete è terminata, ci ritroviamo sul menù iniziale e si seleziona la voce "Finish".



Il sistema verrà così riavviato.



Una volta riavviato, potrai connetterti al tuo PiSignage Client inserendo l'indirizzo che viene riportato sulla schermata iniziale. Nel nostro caso è **<http://192.168.10.34:8000>** .

Welcome!

Player id : 9000-0000-0e5f-2b12

Register your player id at pisignage.com to manage

To connect from browser use **http://192.168.10.34:8000**

To locally change settings, connect keyboard and press "Ctrl N" OR "F6"

Connectivity Ethernet: **DOWN**, DNS: **OK**, PING: **FAIL**, DHCP: **192.168.10.1**

Server: **pisignage.com**, Status: **Connected**

Ethernet MAC: **e4:5f:01:9e:0a:47** wifi MAC: **e4:5f:01:9e:0a:49**

account: **admin** version: **3.0.4**

2. Login sulla dashboard del PiSignage Client e configurazione dei contenuti

Una volta impostata la rete, aprire l'indirizzo riportato sulla schermata iniziale da un qualsiasi browser (consigliamo Firefox o Chrome). Dovrebbe chiedervi username e password (ricordiamo che l'indirizzo IP che viene riportato di seguito è solamente un esempio, il vostro indirizzo IP potrebbe essere differente, dipendente dalla configurazione del DHCP sul vostro Router). Come default, inserire "pi" sia nel campo Nome utente sia nel campo Password e si potrà così accedere all'interfaccia grafica del PiSignage Client.



Accedi

http://192.168.100.69:8000


La connessione a questo sito non è privata

Nome utente

Password

Annulla Accedi

Adesso bisogna aggiungere una playlist, facendo click sull'icona "Playlists".



HOME ID:

No Playlist is being played
START PLAYING

Storage: 24G free 14% used

Playlists Assets Settings

Select debug level info

Download the log files


Main Log (forever_out.log)

Error Log (forever_err.log)

Upgrade Log (forever.log)


Screenshot not available

Inserire un nome nel campo “Add a new playlist”, per esempio “test” e premere il tasto “ADD”.




The screenshot shows a web interface with a dark header bar containing 'HOME' on the left and 'ID:' on the right. Below the header is a light gray box titled 'Available Playlists' with an 'Edit' button in the top right corner. Inside this box, there is a 'Filter by Name' input field and a 'multiple' dropdown menu. At the bottom of the box, there is a form with the text 'Add a new playlist' and a green 'ADD' button.

Abbiamo creato la playlist “test”. Adesso dobbiamo inserire dei contenuti (immagini, video, ecc...) alla playlist “test”. Facciamo click sul tasto “Home” per ritornare alla pagina iniziale di piSignage.



The screenshot shows the same web interface as before, but now the 'HOME' button in the header is highlighted in pink. Below the 'Available Playlists' box, a new playlist named 'test' is visible. It shows '1 assets, layout: 1' and has three icons (a plus sign, a trash can, and a square) to its right.


Adesso facciamo click sull'icona "Assets".




Fai click sul tasto "Add", seleziona "Upload Files" e carica un file immagine o video a tua scelta. In caso di video, si consiglia di usare file di tipo mp4 con codec H264 per non dover stressare il dispositivo con ricodifiche hardware.




Al momento della redazione di questa guida, non essendo ancora stata testata a dovere la grafica in 4K, si consiglia di utilizzare video con risoluzione massima FullHD a 1080p. Di seguito postiamo il dettaglio di un video standard compatibile con la tecnologia PiSignage.




Abbiamo caricato il nostro video. Per vedere se il video è stato caricato correttamente dal PiSignage Client, è sufficiente cliccare sul nome del video per caricare l'anteprima.



Possiamo tornare alla schermata iniziale (cliccando sul tasto “HOME”) per far iniziare il nostro video. Selezioniamo la playlist che vogliamo avviare, in questo caso: “test”.



A questo punto, la nostra playlist viene avviata e il video dovrebbe venire visualizzato a monitor. Se siamo lontani dai monitor, possiamo vedere lo stato del video premendo il tasto dello screenshot.



Con questo, concludiamo la nostra guida veloce all'utilizzo del Pisignage Client. Per ulteriori info, scrivete ad info@iteasyinformatica.it o consultate le FAQ del produttore del software presso <https://pisignage.com/homepage/documentation.html> .